

7/16 connector (male) for Ultraflex 13, Hyperflex 13 and similar cables

photo Bild 1



photo Bild 2



Stückliste parts	Gehäuse mit TresAlloy-Oberfläche	housing with TresAlloy surface
	zweiteiliger Mittelkontakt	center connector (2 parts)
	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Gummidichtung	gasket
	Andruckring	washer
	Verschlusschraube mit Silikon-O-ring	nut with silicon-O-ring

photo Bild 3



photo Bild 4



Schneiden Sie ca 10 mm von der Außenhaut ab und schlagen das Geflecht zurück.

photo Bild 5



Schieben Sie die Massehülse zwischen Folie und Geflecht.

photo Bild 6



Die Massehülse wird bis zur Außenhaut geschoben.
Anschließend wird die Gummidichtung bis zur Hülse vorgeschoben.
Das überstehende Geflecht wird abgeschnitten.

photo Bild 7



Our coax cable KKS16 scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin of UHF-15 onto the cable.

photo Bild 8



photo Bild 9



Das Gehäuse wird aufgeschoben und verschraubt. Nicht zu fest verschrauben.
Der Dichtungs-O-Ring muss noch deutlich sichtbar sein.

photo Bild 10



Schrauben Sie bitte den 2. Teil des Mittelleiters auf.

Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!